

KONWERTER

blue
line

SCR24

Konwerter SCR24

Opis

Konwerter BL SCR24 pracuje w technologii jednokablowej (Unicable) oraz technologii tradycyjnej (Legacy)

Posiada trzy wyjścia:

- SCR/UniCable - do którego można podłączyć do czterech odbiorników w technologii jednokablowej lub dwa odbiorniki PVR lub jeden PVR oraz dwa pojedyncze.
- 2x Legacy - do których możemy podłączyć dwa odbiorniki tradycyjne
- odbiór kanałów UHD 4K



Specyfikacja

Model	SCR24
Liczba wyjść	1 wyjście SCR 2 wyjścia tradycyjne (legacy)
Wykaz częstotliwości/kanałów pracy	UB1 - 1210 MHz UB2 - 1400 MHz UB3 - 1680 MHz UB4 - 2040 MHz
Zakres częstotliwości wejściowych	10,7 - 12,75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowych	950 - 2150 MHz
Częstotliwość oscylatora	Pasmo dolne - 9,750 MHz Pasmo górne - 10,600 MHz
Współczynnik szumów	0,2 dB typ. (max. 0,6 dB)

<http://www.blue-line-satellite.com>